

8. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ:

Неисправность	Возможная причина	Способы решения	
Нет включения.	8.1. Нет подключения. 8.2. Перепутана полярность подключения. 8.3. Плохой контакт или соединение отсутствует. 8.4. Оборудование неисправно.	8.1. Проверить подключение ленты. 8.2. Проверить полярность подключения. 8.3. Проверить подключение проводов. 8.4. Заменить оборудование.	
Неправильно или неравномерно горят светодиоды.	8.5. Соединительный провод слишком длинный, ведет к потере напряжения. 8.6. Диаметр изолированного провода слишком тонкий, ведет к потере энергии. 8.7. Подключено повышенное количество светодиодного оборудования.	8.5. Укоротить провод или подключить нагрузку к ленте с двух сторон. 8.6. Провести необходимые расчеты с целью определения необходимого сечения провода. 8.7. Рассчитать максимальное количество светодиодного оборудования согласно заявленным характеристикам от производителя. Устранить повреждение. 8.8. Поврежден участок электрической платы светодиодной ленты. 8.9. Неправильно подобраны компоненты светодиодной подсветки,	8.8. Проверить правильность выбора блока питания, диммера или контроллера, работу пульта,

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- На продукцию RAY PRO предоставляется гарантия 5 лет при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.
- В случае обнаружения неисправности или выхода изделия из строя, в первую очередь необходимо отключить его от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где было приобретено изделие.
- Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:
 - Изделие испорчено в результате неправильного подключения нагрузки (в том числе перегрузки сети).
 - Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
 - Изделие испорчено в результате механических повреждений.
 - При нарушении целостности изделия в случае попытки самостоятельного ремонта, а также изменения его технических характеристик.
- Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, недоладящей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.
- Компания не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования, либо неправильной установки изделия.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:

- Изготовитель: «Хэйчжоу Бисса Оптоэлектроникс Ко., Лимитед»
5-Эф, здание 6, Научный парк Чжунхай (Хэйчжоу), Западный район Далянь, город Хэйчжоу, провинция Гуандун, Китай 516083
- Произведено по заказу «Айлерон Групп Лимитед»
Адрес: Китай, Гонконг, Монгкок, Натан Роуд, 673, БЦ «Эй-Эс-Би-Си», 2 этаж
- Импортер: ИП ГЛАДКИЙ Ю. С.
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 35, корп. 4, лит. И, пом. 16-Н, Российская Федерация.
- Сделано в Китае.



Дата
продажи _____

Штамп
продавца _____



ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Паспорт изделия

Светодиодная лента 24 В

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Светодиодная лента 24 В — 1 шт. (5 метров)
2. Инструкция — 1 шт.
3. Блистер/упаковка — 1 шт.

(Производитель оставляет за собой право вносить усовершенствования в конструкцию или технологию изготовления изделия без предварительного уведомления).

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Светодиодная лента СОВ 24 В (кратность резки 11,36 мм) предназначена для установки в сухих пропитываемых помещениях.
- Гибкая СОВ лента создает эффект сплошной световой линии без применения рассеивателя.
- Светодиодная лента СОВ 24 В (кратность резки 11,36 мм) используется для основной и вспомогательной декоративной подсветки областей интерьерного пространства, деталей и предметов интерьера, выгодно украсит и подчеркнет неповторимость вашего интерьера.
- Подключение светодиодной ленты 24 В производится с помощью блока питания, преобразующего переменное напряжение ~230 В в стабилизированное постоянное напряжение 24 В.
- Светодиодная лента 24 В (кратность резки 11,36 мм) может подключаться последовательно до 5 м. Для сохранения одинаковой яркости свечения светодиодов по всей длине ленты, рекомендуется подавать питание с обеих сторон ленты.
- Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
- Правильное подключение и эксплуатация изделия согласно инструкции поможет создать необходимое световое решение, а также гарантирует долговечную и бесперебойную работу.

3. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Необходимо соблюсти меры пожарной безопасности во время монтажа, а также при дальнейшей эксплуатации ленты. Не монтировать ленту вблизи нагревательных приборов.
- Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом с соблюдением всех правил техники безопасности.
- Монтаж и демонтаж производить при выключенном напряжении питания ~230 В.
- Соблюдать класс пылевлагозащиты IP, указанный на упаковке.
- Разработать траекторию, по которой будет производиться монтаж светодиодной ленты.
- Отрезать светодиодную ленту для получения нужной длины необходимо только в местах разреза, обозначенных по всей длине ленты.
- Наклеивание ленты производить на твердую, ровную поверхность.
- Для светодиодных лент мощностью более 10 Вт/м рекомендуется применять алюминиевый профиль для отвода тепла, что значительно увеличивает срок службы светодиодной ленты.
- Поверхность для наклеивания ленты должна быть чистой и сухой, незамасленной, без пыли и грязи. Перед наклеиванием необходимо очистить и обезжирить поверхность с помощью средств очистки.
- Наклеивание производить на сухую поверхность.
- Во время монтажа не допускать никаких механических нагрузок на ленту.
- Ленту нельзя перекручивать и изгибать под прямым углом.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас,
что сделали свой выбор
в пользу продукции
торговой марки RAY PRO.


- 3.13. При монтаже угловых переходов не изгибать ленту радиусом менее R=25 мм, использовать соединительные коннекторы или припаять контакты, соблюдая полярность.
- 3.14. Не допускать попадания влаги (образования конденсата) и посторонних предметов в контактную схему.
- 3.15. Подключение светодиодной ленты напрямую к сети ~230 В категорически запрещено.
- 3.16. Для подключения необходимо использовать дополнительный источник питания, напряжение и мощность которого должна соответствовать подключаемой ленте.
- 3.17. Перед монтажом и подключением произвести расчет подключаемого импульсного блока питания в зависимости от длины ленты с учетом 20% запаса мощности.
- 3.18. Расчет блока питания осуществляется по формуле:

$$\text{Потребляемая мощность} \times 1 \text{ метра} \times \frac{\text{Длина ленты (м)}}{(\text{в зависимости от потребности})} + 20\% \text{ (запас)} = \text{Потребляемая мощность блока питания (Вт)}$$

- 3.19. При подключении лент большой мощности, а также при монтаже ленты на дальние расстояния, правильно подбирайте сечение токопроводящих жил проводов. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту.
- 3.20. Для регулировки яркости и создания световых эффектов используйте диммер соответствующей мощности.
- 3.21. Обеспечить доступ для последующего осмотра и обслуживания.
- 3.22. Температура окружающей среды при эксплуатации изделия от -25°C до +45°C.
- 3.23. При правильном монтаже и эксплуатации срок службы светодиодной ленты составляет не менее 70 000 часов.
- 3.24. Изделия, подключаемые к электросети с напряжением ~230 В, представляют опасность для детей и домашних животных. При выборе места монтажа соблюдайте правила электробезопасности.
- 3.25. Производить регулярную профилактическую чистку изделия в соответствии со степенью пылевлагозащиты для предотвращения скопления пыли и посторонних предметов.
- 3.26. При обнаружении неисправностей в работе изделия прекратить эксплуатацию.
- 3.27. В случае выхода из строя после окончания гарантийного срока или окончания срока службы изделие подлежит утилизации.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Наименование	00-377	00-375	00-376
Напряжение питания (DC), В	24	24	24
Потребляемая мощность, Вт/м	10	10	10
Количество светодиодов на 1 метр, шт	528	528	528
Кратность резки, мм/шт	11,36 мм/6 шт	11,36 мм/6 шт	11,36 мм/6 шт
Длина ленты, м	5	5	5
Ширина подложки, мм	8	8	8
Световой поток, Лм	900	900	900
Температура свечения, К	3000	4000	6500
Длина волны свечения, нм	теплый белый	дневной белый	холодный белый
Индекс цветопередачи, CRI	> 80 Ra	> 80 Ra	> 80 Ra
Угол свечения	180°	180°	180°
Степень пылевлагозащиты, IP	20	20	20
Класс защиты от поражения электрическим током	II	III	III
Гарантийный срок:	5 лет		
Срок службы:	не менее 70 000 ч.		



При резании ленты
проявляйте аккуратность,
не повреждайте светодиоды.


5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

- 5.1. Извлечь светодиодную ленту из упаковки.
- 5.2. Произвести осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений.
- 5.3. Электропитание светодиодной ленты осуществляется только при помощи импульсного блока питания 24 В (приобретается дополнительно).
- 5.4. Проверить соответствие мощности и напряжения блока питания к потребляемой мощности и напряжению подключаемой ленты.
- 5.5. Произвести монтаж светодиодной ленты согласно выбранной траектории, соблюдая правила монтажа п.3.




- 5.5.1. Подключение с использованием коннектора.

последовательное подключение не более 5 метров



- 5.5.2. Подключение с использованием клемм подключения.



- 5.6. Установить блок питания на штатное место согласно требованиям безопасности.
- 5.7. Произвести подключение светодиодной ленты, соблюдая порядок подключения.
- 5.8. К выходным клеммам блока питания «V+» подключить положительный контакт ленты «+», к выходным клеммам блока питания «V-» подключить отрицательный контакт ленты «-».
- 5.9. К входным клеммам блока питания «L», «N» подключить провода электросети.
- 5.10. Подключить клемму заземления «(+)» к проводу защитного заземления.
- 5.11. Произвести осмотр на отсутствие некачественных соединений для предотвращения КЗ.
- 5.12. По окончании монтажа светодиодной ленты, перед первым включением, для лучшей адгезии клеевого слоя ленты с поверхностью, рекомендуется выждать от 5 до 20 минут (время зависит от температуры окружающей среды).
- 5.13. Произвести включение блока питания в сеть.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- 6.1. Транспортировку и хранение допускается производить любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений, попадания влаги.
- 6.2. Перевозку осуществлять в штатной упаковке.
- 6.3. Изделия должны храниться в штатной упаковке, в сухих, проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от -30°C до +60°C и относительной влажности воздуха не более 98% при +25°C без конденсации влаги при отсутствии в воздухе паров и агрессивных веществ (кислот, щелочей и др.).

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

- 7.1. Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.