

Электрические пробки-автомат серии ПАР.

Предохранители автоматические резьбовые переменного тока типов ПАР-10, ПАР-16, ПАР-25 предназначены для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания, а также для нечастых оперативных включений и отключений бытовых электрических сетей.



ПАР-10



ПАР-16



ПАР-25

Устанавливаются (заворачиваются) в стандартные резьбовые патроны.

Имеют надежную конструкцию. Просты и удобны в эксплуатации. Долговечны.

Технические данные:

	ПАР-10	ПАР-16	ПАР-25
Номинальное напряжение, В	250		
Номинальная частота сети, Гц	50		
Номинальный ток, А	10	16	25
Габаритные размеры (высота x диаметр), не более, мм	90x43	92x43	94x43
Масса, не более, г	85	106	110
Срок службы, лет	10		
Гарантийный срок эксплуатации, лет	2,5		